
BUTYBAND

Date:07/06/12**Side 1 av 1****Tekniske Data:**

Tykkelse	0,60 mm (0,55 mm butyl – 0,05 mm dekk tape)
Damp tetthet	2,5 g/m ²
Densitet	1,00g/cm ³
Temperaturresistens	-30°C to +80°C
UV stabilitet	God

Produkt:

Butyband er et ferdig til bruk, selvklebende, elasto-plastisk tetningsbånd på butyl basis.

Karakteristika:

- Rask og god klebing til de fleste overflater
- Vanntett
- Fleksibel også ved lave temperaturer
- UV og værbestandig
- Selvklebende
- Damptett
- Enkel å påføre

Anvendelsesområder:

Forsegling rundt skorsteiner, ventilasjonsrister, takvinduer, vindu terskler og skyvedører.
Forsegling av radongass barrierer
Universal tetting og reparasjons tape
Tetting av glass konstruksjoner
Tetting generelt og metall-plate arbeider
Tetting i campingvogn-, apparat og bil Industri..

Dimensjoner og størrelser:

Bredde x tykkelse	Lengde pr. rull	Ruller pr. kartong
7,5 x 0,06	10	8
10 x 0,06	10	8
15 x 0,06	10	4
22,5 x 0,06	10	4
30 x 0,06	10	4

Holdbarhet:

12 måneder i uåpnet original forpakning.
Oppbevares kjølig og tørt ved temperaturer mellom +5°C og +25°C.

Overflater:

Type: Forskjellige porøse og ikke-porøse materialer slik som treverk, betong, murstein, og andre vanlige materialer i bygningsbransjen.

Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

Påføring av produktet:

Metode: kutt butyltapen til ønsket lengde. Fjern beskyttelses papiret på undersiden og påfør tapen mot overflaten. Trykk godt for å sikre en perfekt forsegling og glatt bretter nøye ved å trykke eller ved hjelp av en trykkull.
Kontroller at det er overlapp på minst 5 cm dersom flere strimler av Butyband er limt ved siden av hverandre.
Anvendelsestemperatur: +5 °C to +35 °C.

Sunnhets- og sikkerhetsanbefaling:

Anvend alminnelig industriell hygiene.
Benytt beskyttelseshansker
Se HMS datablad for ytterligere informasjon

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting.