Kjedesag LXT®

DUC307Z

18V • 7,7 m/s • 12" (30 cm)

Sterk 18V kjedehåndsag med 610W børsteløs motor og stort dreiemoment.

Kjedesagen er lett, utstyrt med et drev, 30 cm sverd og et gir som gjør at bruker kan legge press på sagen før sagkjede stopper. Lavt støynivå på 97 dB og stor åpning for fylling av kjedeolje. Verktøyløs justering og skifte av sagkjede. Softgrip for behagelig grep. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Kick back- og elektrisk brems.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Tool power source	Battery
Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Batteribeskyttelse	✓
Kjedeolje beholder	0,15 L
Maks kjedehastighet ingen belastning	7,7 m/sec
Sverdlengde	30 cm / 12"
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivleddtykkelse	1,1 mm
Sverdstørrelse	300 (12") mm
Lydnivå (L_{WA})	97 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	86 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	5,4 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting

NOBB 60057366

Link til produktside - www.makita.no

RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191G15-1
Sverd 12", 1,10 mm , 0.043" , 3/8

958291646
Sagkjede (K17) -46, 3/8, 1,1 mm 12"



VALGFRITT TILBEHØR

952010140
Sverdbeskytter for motor - og

958030611
Sverd, 12", 3/8 -46, 1,1mm

E-15512
Kjedesagbag



ANNET

Bruksanvisning