

Muttertrekker LXT®

DTW300RTJ

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Kompakt og kraftig børsteløs muttertrekker med 1/2" innfesting med friksjonsring

Mye kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostoppfunksjoner både forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette bryteren på full-hastighetsmodus. Liten og lett muttertrekker til metriske bolter M10-M20. RTJ-modell leveres med to 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ca ladetid	45 min
Spennings	18 V
Spennings LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Maks moment (Nm)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Turtall	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Slagtall	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Pipeinnfestning	1/2 "
Kapasitet bolt	M10 - M20
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M10 - M16
Lydnivå (L _{WA})	108 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)

Brukerfordeler

- Børsteløs motor og kompakt design.
- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.

EAN 0088381898041

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

346317-0

Beltekrok til batteriverktøy 3,0Ah



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

197280-8 (2x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



195584-2

Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

P-90560

KRAFTPIPESETT 1/2" 17/19/21



D-41517

KRAFTPIPE SETT 1/2" 9 DELER



P-90576

KRAFTPIPESETT 1/2" 10-24



134874-8

FORLENGER 1/2" 84MM



134877-2

UNIVERSALLEDD 1/2" 84MM



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



346317-0

Beltekrok til batteriverktøy 3,0Ah



ANNET

Bruksanvisning

