



## MULTICROSS 3D 18VMAX



### Hovedspesifikasjoner

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Presisjon                 | 2mm / 10m         |
| Rekkevidde (med mottaker) | 70m               |
| Støv og vanntetthet       | IP54              |
| Batterier                 | 18V               |
| Strømtilkobling           | ✓                 |
| Nivellering               | Pendelnivellering |

### Power supply and batteries

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Batterier          | 18V                |
| AC power connector | ✓                  |
| DxWxH device       | 145 x 116 x 149 mm |
| Weight of device   | 0,5 kg             |
| DxWxH box          | 0 x 0 x 0 mm       |

### Detaljerende spesifikasjoner

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Skann funksjon                      | ✗           |
| Vind funksjon                       | ✗           |
| Tilt funksjon                       | ✗           |
| Selvnivellerende                    | ±3,5°       |
| Hellningsfunksjon                   | Manuell     |
| Maksimal innstilbar helning         | +/- 45°     |
| Fjernbetjening                      | ✗           |
| Innbygget skruer til stativ         | 1/4" & 5/8" |
| Pendellås (for manuell helning)     | ✓           |
| Transport security for the pendulum | ✓           |
| Antall laserdioder                  | 3           |

---

Weight box

---

**Detaljerende spesifikasjoner**

---

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Laserfrekvens (i mottakertilstand) | 10KHz                        |
| Laserklasse                        | Class 2, 505nm - 525nm, <1mW |

## ACCESSORIES

### Adaptere, ladere og batterier



**H036.BOS**

**Adapter Bosch - MC3D  
18V MAX**



**H036.DEW**

**Adapter Dewalt for MC3D  
18V MAX**



**H036.HIK**

**Adapter Hikoki for MC3D  
18V MAX**



**H036.MAK**

**Adapter Makita for MC3D  
18V MAX**



**H036.MET**

**Adapter Metabo (CAS)  
for MC3D 18V MAX**



**H036.MIL**

**Adapter Milwaukee for  
MC3D 18V MAX**