

## R18DD5-0 | 18V børsteløs bor/skrutrekker



- BRUSHLESS bor/skrutrekker ideell for boring eller skruoppgaver i tre eller metall.
- Ryobi's BRUSHLESS teknologi benytter patentert elektronikk for å levere mer driftstid og kraft.
- e-Torque elektronisk momentkontroll for perfekt finish hver gang.
- 13 mm chuck for bruk med en lang rekke tilbehør.
- 2 gir for å kontrollere maksimal hastighet for å tilpasse forskjellige materialer og oppgaver.
- LED lys for optimal oversikt over arbeidsområdet.

|   | R18DD5-0       |
|---|----------------|
| Antall medfølgende batterier                                      | 0              |
| Kapasitet chuck (mm)  | 13             |
| Leveres i   | Kartong        |
| Leveres med lader?  | Nei            |
| Lydstyrke feilmargin (dB(A))                                      | 3.0            |
| Lydstyrke nivå (dB(A))  | 94.5           |
| Lydtrykk (dB(A))  | 83.5           |
| Lydtrykk feilmargin (dB(A))                                       | 3.0            |
| Maks. borkapasitet i stål (mm)                                    | 13             |
| Maks. borkapasitet i tre (mm)                                     | 32             |
| Maks. dreiemoment (Nm)  | 40             |
| Momentinnstillinger   | Automatic      |
| Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)                                | 0-400 / 0-1400 |
| Vekt [uten batteri] [kg]  | 1.0            |
| Vekt med batteri (kg)   | 1.4            |
| Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s <sup>2</sup> )                   | <2.5           |
| Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s <sup>2</sup> )        | 1.5            |
| Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s <sup>2</sup> )            | <2.5           |
| Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5            |
| Voltstyrke  | 18V            |