

## R18DD7-0 | 18V Børsteløs Bor/skrutrekker



- Børsteløs bor/skrutrekker som er ideell for boring og skruing i både tre og metall
- Ryobi's børsteløse teknologi benytter patentert elektronikk for å yte mer kraft oppnå lenger driftstid
- 13 mm chuck med innebygd HEX-feste
- 2 gir kontrollerer maks. hastighet for ulike bruksområder
- 24 momentinnstillinger sikrer jevn skruing hver gang
- LED-lys bidrar til god sikt selv i mørke kroker

Antall medfølgende batterier	0
Kapasitet chuck (mm)	13
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	73.0
Lydtrykk (dB(A))	84.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	38
Maks. dreiemoment (Nm)	60
Momentinnstillinger	24
Standardudstyr	Dobbelsidig skrubits, beltefeste
Ubelastet hastighet (o/min)	0-500 / 0-1800
Vekt med batteri (kg)	1.6
Vekt uten batteri [kg]	1.2
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s <sup>2</sup> )	1.0
Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Voltstyrke	18V