

# KAPP-/GJÆRSAG 2X18V 305MM

## DLS211ZU

### AWS BL-M

Kraftig 2x18V kapp-/gjærersag med børsteløs motor. Z-modellere leveres i pappeske uten batterier og lader. Efficut blad med 60 tenner medfølger. Kapper opp til 92x382mm treverk og andre store emner slik som 203mm stående hulkillister.

Sagen har solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt, og denne mekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Sagen kan legges 48 grader til venstre og høyre, enten med stopp på faste vinkler eller helt fritt. Den kan også svinges 60 grader begge veier, enten med stopp på faste vinkler eller helt fritt. Ved tilkobling av støvsuger samles sagspon opp på to steder, dette er meget effektivt. Sagen har AWS blåtanntilkobling til AWS støvsugere. Lasersikte. Batteribeskyttelsen



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	4400 min <sup>-1</sup>
Kapasitet 90°	107x363/92x382 mm
Kapasitet 45°	107x255/92x268 mm
Helningsvinkel 45° venstre	71x363/61x382 mm
Helningsvinkel 45° høyre	54x363/44x382 mm
Maks helning	48/48 °
Maks gjæringsområde	60/60 °
AWS funksjon	✓
Blad dimensjon	305x30, Z40 mm
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	95 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1.5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	31,3 kg

#### Brukerfordeler

- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
- Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.
- Kan brukes ledningsløst mot AWS støvsuger.

#### NOBB NR 56276012

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

122852-0  
STØVPOSE TØY



783208-8  
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



## STANDARDUTSTYR

198900-7  
BLUETOOTH SENDER 18V AWS



## VALGFRI TTILBEHØR

122470-4  
SKRUTVINGE - HORIZONTAL



B-67256  
SIRKELSAGBLAD 305X30X60T



B-67262  
SIRKELSAGBLAD 305X30X80T



B-67278  
SIRKELSAGBLAD 305X30X100T



## ANNET

Bruksanvisning

