

Muttertrekker LXT®

DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Kompakt og kraftig børsteløs m Muttertrekker med 1/2" innfesting med friksjonsring

Mye kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostoppfunksjoner både forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette bryteren på full-hastighetsmodus. Liten og lett m Muttertrekker til metriske bolter M10-M20. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Maks moment (Nm)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Turtall	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Slagttall	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Pipeinnfestning	1/2 "
Kapasitet bolt	M10 - M20
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M10 - M16
Lydnivå (L _{WA})	108 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av	12,5 m/sec ²

EAN 0088381898003

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Børsteløs motor og kompakt design.
- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

346317-0

Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah



VALGFRITT TILBEHØR

P-90560

KRAFTPIPESETT 1/2" 17/19/21



D-41517

KRAFTPIPE SETT 1/2" 9 DELER



P-90576

KRAFTPIPESETT 1/2" 10-24



134874-8

FORLENGER 1/2" 84MM



134877-2

UNIVERSALLEDD 1/2" 84MM



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



346317-0

Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah



ANNET

Bruksanvisning

