

Plansliper LXT®

DBO381ZU

18V • 93 x 228 mm • AWS

Effektiv 18V plansliper med slipeplate 93x185mm

Brukes til slipejobber på plane flater. Kraftig børsteløs motor med 3 hastigheter. Motorhus og batteri er plassert direkte over slipeplaten og gir en stabiliserende effekt. Slipepapir festes enkelt med klips. Leveres i eske uten batterier og lader. Batterideksel, hullplate til sandpapir og AWS Bluetooth-sender medfølger.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|--|
| Børsteløs motor | ✓ |
| Spenning LXT | ✓ |
| Spenning | 18 V |
| Batteribeskyttelse | ✓ |
| Vibrasjoner pr min | 4 000 / 8 000 / 12 000 min ⁻¹ |
| Svingninger (spm) | 0 - 12000 min ⁻¹ |
| Slipepute dimensjoner | 92 x 185 mm |
| Dimensjoner, fastspent slipeark | 93 x 228 mm |
| Skive utkast | 2,0 mm |
| AWS Klar | ✓ |
| Lydnivå (L _{pA}) | 72 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | 3,6 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |
| Vekt med batteri (EPTA) | 1,9 - 2,2 kg |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 336 x 92 x 169 mm |

NOBB 60017808

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARDUTSTYR

198900-7

Bluetooth-sender AWS



VALGFRI TTILBEHØR

P-31837

SLIPEPAPIR (10) 93X230 K40



P-31843

SLIPEPAPIR (10) 93X230 K60



P-31859

SLIPEPAPIR (10) 93X230 K80



P-31865

SLIPEPAPIR (10) 93X230 K100



ANNET

Bruksanvisning

