

C12 PXP-I06202C | M12™ kompakt Quick & Easy ekspansjonsverktøy

Article: 4933441715



- REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i både batteri og verktøy leverer klassens beste driftssikkerhet.
- Auto-roterende hode som leverer nøyaktig og rask ekspansjon med én hånd.
- Hurtig knastaxselmekanisme – trykk på bryteren og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør - den konstante bevegelsen gjør at jobben gjøres opp til 4 ganger raskere.
- Metall og integrert metallramme.
- Vinkelrett design for enkel installering av Uponors Q&E koblinger.
- Individuell celleovervåking optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og driftssikkerhet.
- Batteriindikator og LED lys.

C12 PXP-I06202C	
Lydtrykk (dB(A))	61
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	72
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå (m/s ²)	<2.5
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s ²)	1.5
Spenning (V)	12
Batterikapasitet (Ah)	2.0
Batteritype	Li-ion
Leveres i	Koffert
Medfølgende lader	40 min
Antall medfølgende batterier	2
Artikkelnummer	4933441715
Hoder inkludert	16/20/25 mm
Slagttall (slag/min)	60
Vekt med batteri (kg)	1.9
Maks. rørdiameter 6 bar (mm)	32 x 2.9
Slaglengde (mm)	14