Kjedesag LXT®

DUC305Z

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

Kraftig(1100 watt) og stillegående 2 x 18V batteridrevet kjedesag.

Brukes til kapp av trær og grovkapp av stort trevirke. DUC305 har lite støy og lave vibrasjonsverdier, er meget robust, trenger lite vedlikehold og starter umiddelbart. Kickback brems og variabel hastighet på bryteren. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Leveres i eske uten batterier og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning LXT	✓
Spenning	2 x 18 V
Batteribeskyttelse	✓
Kjedeolje beholder	0,2 L
Maks kjedehastighet ingen belastning	20 m/sec
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivleddtykkelse	1,1 - 1,3 mm
Antall drivlenker	46
Sverdstørrelse	300 (12") mm
Lydnivå (L_{WA})	98,7 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	87,7 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	5,3 m/sec²
Blad beskyttelse	✓
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA)	4,6 - 5,3 kg

Brukerfordeler

- 36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
- Klassiske bolter istedenfor verktøyløse strammer av kjede og sverd
- Automatisk kjedesmøring.
- Kompakt design gjør den enkel å håndtere.

NOBB 55281077

Link til produktside - www.makita.no

RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

958030611
Sverd, 12", 3/8 -46, 1,1mm

958291646
Sagkjede (K17) -46, 3/8, 1,1 mm 12"



VALGFRITT TILBEHØR

952010140
Sverdbeskytter for motor - og

953003060
FLATFIL

953008020
FILHÅNDTAK I PLAST TIL RUNDFIL



958030611
Sverd, 12", 3/8 -46, 1,1mm

958035611
Sverd, 14", 3/8" -52, 1,1mm

958040611
Sverd, 16", 40cm, 3/8", 1,1mm

958291646
Sagkjede (K17) -46, 3/8, 1,1 mm 12"



958291652
Sagkjede -52, 3/8", 1,1mm 14"



958291656
Sagkjede -56, 3/8, 1,1MM 16"/40cm



958500163
RUNDFIL 4,5MM (3pk)

980008610
Kjedeolje, 1 liter Biotop



988002258
Kjedeolje, 5 liter



988002656
Kjedeolje, 1 liter



988959394
DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.



D-70954
Rundfil 4,5 mm med håndtak og

D-72160
Filsett komplett 4,5 mm til kjede- og



E-15512
Kjedesagbag



ANNET

Bruksanvisning PDF