

# Sirkelsag metall LXT®

## DCS553Z

18V • 150 mm • 4 200 min<sup>-1</sup>

**Kraftig 18V sirkelsag med 150mm bladdiameter til kapping i metall**

Kraftig 18V sirkelsag til kapping i metall, med meget god løsning for oppsamling av metallspån. Børsteløs motor gir stor kraft og gjør at batteriet varer lenge. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



18V **BL** MOTOR **ADT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	4200 min <sup>-1</sup>
Maks skjæredybde ved 90°	57,5 mm
Blad dimensjon	150 x 20 mm
Elektronisk brems	✓
Skiftenøkler	✓
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	114 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	103 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

**EAN 0088381865241**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



### Brukerfordeler

- Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
- For el-, rør-, ventilasjons- og takplatemontører.
- Gnistfri kapping i metall.
- LED-arbeidsbelysning.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

**164095-8**  
PARALLELLANLEGG



**783203-8**  
HEX. WRENCH 5 MM



**B-47151**  
SAGBLAD HM 150MM, Z-32



## ANNET

Bruksanvisning



## VALGFRITT TILBEHØR

**164095-8**  
PARALLELLANLEGG



**783203-8**  
HEX. WRENCH 5 MM



**821551-8**  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



**839751-6**  
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



**B-47151**  
SAGBLAD HM 150MM, Z-32



**B-47167**  
SAGBLAD HM 150MM, Z-52



**B-47173**  
SAGBLAD HM 150X20MM 56T



**B-47189**  
SAGBLAD HM 150MM, Z-52



**B-69288**  
SAGBLAD 150X20X33T



**B-69294**  
SAGBLAD 150X20X48T



**E-02923**  
Sagblad 150x20x32T

